

# D0221 温度变送器Pt1000/Pt1000

型号: D0221



D0221温度变送器用于测量Pt1000/Pt1000温度传感器的温度。它可以通过PC或USB接口与计算机连接，并可以通过LCD显示屏显示温度值。它还可以通过USB接口与PC连接，并可以通过USB接口与PC连接。

规格

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 工作温度     | -30~+65℃                                                          |
| 精度       | RTD Pt1000-3850ppm; -200~+500℃<br/> RTD Ni1000/6180ppm; -50~+250℃ |
| 精度Pt1000 | ±0.3℃(-50~+100℃)<br/> ±0.3%(+100~500℃)<br/> ±0.6%(-200~-50℃)      |
| 精度Ni1000 | ±0.2℃(-50~+100℃)<br/> ±0.2%(+100~250℃)                            |
| 电压       | 9V                                                                |
| 电流       | 6mA                                                               |
| 接口       | RS485                                                             |
| PC接口     | USB                                                               |
| 分辨率      | 10s/24h                                                           |
| 报警功能     | 10%/                                                              |
| 报警       | 16000                                                             |
| 报警       | 报警 - 报警<br />报警 - 报警                                              |
| 尺寸       | 141x71x27mm                                                       |
| IP等级     | IP20                                                              |
| 重量       | 150g                                                              |
| 寿命       | 3年                                                                |